

Описание товара Ресанта LUX ACH-3000H/1-Ц



Описание

- АСН-3000Н/1-Ц Lux специально разработан для использования в бытовых условиях (дома, в офисе, на даче, в гараже и т.д.).
- Инструмент относится к классу цифровых настенных стабилизаторов напряжения (однофазного).

Характеристики

Вурасс	есть
Активная мощность	3 кВт
Влажность окружающей среды	80% (макс)
Время отклика	35 мс
Входная частота	50-60 Гц
Входное рабочее напряжение	140-260 В
Выходное напряжение	202-238 В
Габариты, ШхВхГ	260х310х155 мм
Защита	от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех
Клеммы	есть
КПД	97%
Отображение информации	цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения)

Размещение	настенное
Тип входного напряжения	однофазное (220 В)
Точность стабилизации	8%
Форма выходного сигнала	синусоида без искажений
Тип стабилизатора	релейный
Рабочая температура	0 *C – 45 *C
Класс защиты	IP20

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.